



Funktelefon D-Netz Richtantenne Typ FX 3333
Die flexayagi[®] für schwierige Gebiete !

Frequenz:	900 - 945 MHz
Gewinn:	12,5 dB über <u>Dipol</u>
Anschluß:	50 Ω N-Buchse
Masthalterung:	$\varnothing 20$ - $\varnothing 63$ mm
Ausführung:	Träger hochfeste Legierung, Kunststoffteile extrem UV-beständig, Elemente hochfestes Leichtmetall, Elementbefestigung rostfreier Federedelstahl, Mastschelle feuerverzinkt nach DIN, Gewindeteile V 2 A
Besonderheit:	sehr geringe Windlast (bei 160 km/h = 33N), Anschlußkasten mit Symetrierung wetterfest ausgeschäumt
Mech. Länge:	1,19 m (= Versandlänge)
Gewicht:	680 g